

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<http://tsunami.nt-rt.ru> || tnf@nt-rt.ru

***GES 1200i, GES 1200i Генератор бензиновый инверторный 220В 1,0-1,2кВт, ручной старт Tsunami



Технические характеристики:

- Артикул: D0E11SGRE01200i
- Объем двигателя, куб.см: 60
- Мощность двигателя, л.с.: 1.7
- Тип двигателя: Бензиновый 4-х тактный
- Мощность номинальная, кВт: 1
- Расход топлива, л/ч: 0.63
- Уровень шума, дБ: 58
- Габариты упаковки, мм: 480x255x425
- Стартер: ручной
- Класс защиты: IP23M
- Объем маслянного картера, л: 0.35
- Модель двигателя: XY144F-1
- Система зажигания: C.D.I.
- Время непрерывной работы, ч: 4.8
- Система переменного тока: Однофазный
- Выходное напряжение переменное, В: 220
- Выходное напряжение постоянное, В: 12
- Разъемы переменного тока: 1шт.-Schuko 230V/16A
- Счетчик моточасов: Нет
- Защита по низкому уровню масла: Да
- Аккумулятор: Нет
- Автоматическая регулировка выходного напряжения AVR: Нет
- Защита по перезагрузке: Да
- Габаритные размеры, мм: 448x236x392
- Рекомендуемое топливо: Не ниже 92
- Рекомендуемое масло: SAE 10W-30
- Разъемы постоянного тока: 1шт.-12V/4A
- Датчик масла: Да
- Защита по переменному току: Нет
- Защита по постоянному току: Нет
- Объем топливного бака, л: 3
- Комплект поставки: Отвертка, свечной ключ, комплект проводов для DC
- Мощность максимальная, кВт: 1.2
- Вес: 13.6 кг